

separator zawieszin EasySink ground, NS 2, Klasa B

Dane produktowe

Nr art.: 97202/00B
GTIN: 4026092026908
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Wodoszczelny
- Odporny na agresywne ścieki
- Hermetyczny zbiornik

Opis

Separator zawieszin nadaje się do zabudowy w ziemi. Zbiornik główny, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE), jest wyposażony w wyjmowany osadnik (NS 2 w dwa osadniki) ze stali nierdziennej z otworami o średnicy 5 mm. W odpływie zainstalowany jest syfon. Dostęp do czyszczenia i konserwacji możliwy jest za pośrednictwem jednego lub kilku otworów rewizyjnych. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat. Opcje:

średnice otworów osadnika zawieszin

Wersja

Wielkość nominalna (NS):
typ opróżniania:
Nośność (DIN 19901):

2
ręczny z węzłem ssącym
E2

Cechy ogólne

Materiał:
Sposób zabudowy:
Stan w momencie dostawy:

PE
zabudowa w ziemi
gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary

Ciężar netto:
Ciężar brutto:
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:
Głębokość zabudowy:
Możliwość regulacji wysokości:

45 kg
54 kg
500 mm
55 - 405 mm
Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni

Wymiary transportowe, dł.:
Wymiary transportowe, szer.:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

1100 mm
532 mm
dł.
szer.
wys.

Zbiornik/korpus

odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	380 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	528 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	100 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS
szer. w świetle wjazdu (LW):	400 mm
pojemność zbiornika zlewowego:	32 l
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa
materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	364 mm
pokrywy, wys.:	94 mm
pokrywy, długość:	364 mm
Blokada pokrywy:	zaryglowany
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Szczelność:	wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów
Syfon:	z
Sterowanie	
Sterownik:	nie